



調整室
 動力：3Φ3W 210V 100A(30Kw)
 ネジ径8mm・アース径10mm
 催事：1Φ3W 210/105V 50A(10Kw)
 ネジ径8mm・アース径10mm

キャットウォーク
 ⑥ 音響：1Φ3W 210/105V 100A(20Kw)
 ネジ径8mm・アース径10mm・単独電源

③ 音響：1Φ3W 210/105V 200A(40Kw)
 ネジ径8mm・アース径8mm
 ※②音響と共通の親から分岐している為、合計45Kwまでにすること
 催事：1Φ3W 210/105V 150A(30Kw)
 ネジ径8mm・アース径8mm

① 動力：3Φ3W 210V 100A(40Kw)
 ネジ径8mm・アース径8mm
 照明：3Φ4W 186/105V 400A(120Kw)
 ネジ径12mmカムロック (大) ・アース径8mm
 音響：1Φ3W 210/105V 100A(20Kw)
 ネジ径8mm・アース径8mm
 照明：3Φ4W 186/105V 200A(60Kw)
 ネジ径10mmカムロック (小) ・アース径8mm

ホワイエ
 【昇降式ホワイエトラス】
 L=2700x2600 H=7980
 500W PAR・64(M) x8
 C型30Ax2(直回路)

⑤ 動力：3Φ3W 210V 100A(25Kw)
 ネジ径8mm・アース径8mm
 音響：1Φ3W 210/105V 50A(10Kw)
 ネジ径8mm・アース径8mm
 催事：1Φ3W 210/105V 200A(40Kw)
 ネジ径8mm・アース径8mm

④ 動力：3Φ3W 210V 125A(20Kw)
 ネジ径8mm・アース径8mm

② 音響：1Φ3W 210/105V 200A(40Kw)
 ネジ径8mm・アース径8mm
 ※③音響と共通の親から分岐している為、合計45Kwまでにすること
 催事：1Φ3W 210/105V 150A(30Kw)
 ネジ径8mm・アース径8mm