



**④** 動力：3Φ3W 210V 125A(20Kw)  
ネジ径8mm・アース径8mm

**⑤** 動力：3Φ3W 210V 100A(25Kw)  
ネジ径8mm・アース径8mm  
音響：1Φ3W 210/105V 50A(10Kw)  
ネジ径8mm・アース径8mm  
催事：1Φ3W 210/105V 200A(40Kw)  
ネジ径8mm・アース径8mm

**キャットウォーク**  
**⑥** 音響：1Φ3W 210/105V 100A(20Kw)  
ネジ径8mm・アース径10mm・単独電源

**調整室**  
動力：3Φ3W 210V 100A(30Kw)  
ネジ径8mm・アース径10mm  
催事：1Φ3W 210/105V 50A(10Kw)  
ネジ径8mm・アース径10mm

**①** 動力：3Φ3W 210V 100A(40Kw)  
ネジ径8mm・アース径8mm  
照明：3Φ4W 186/105V 400A(120Kw)  
ネジ径12mmカムロック (大) ・アース径8mm  
音響：1Φ3W 210/105V 100A(20Kw)  
ネジ径8mm・アース径8mm  
照明：3Φ4W 186/105V 200A(60Kw)  
ネジ径10mmカムロック (小) ・アース径8mm

**②** 音響：1Φ3W 210/105V 200A(40Kw)  
ネジ径8mm・アース径8mm  
※③音響と共通の親から分岐している為、  
合計45Kwまでにすること  
催事：1Φ3W 210/105V 150A(30Kw)  
ネジ径8mm・アース径8mm

**③** 音響：1Φ3W 210/105V 200A(40Kw)  
ネジ径8mm・アース径8mm  
※②音響と共通の親から分岐している為、  
合計45Kwまでにすること  
催事：1Φ3W 210/105V 150A(30Kw)  
ネジ径8mm・アース径8mm