



		総容量	ブレーカー場所
動力電源	3相3線	135kw	75A⑤ / 100A①⑦ / 125A④
調光盤電源	3相4線	240kw	200A①⑧ / 400A①
音響電源	1相3線	95kw	50A⑤ / 100A①⑥ / 200A②③
催事電源	1相3線	60kw	50A⑦ / 150A②③ / 200A⑤

***音響電源②③は45kwを分岐 / ⑥は単独電源**

① HPLT-1-5
 動力：3相3線 210V 100A (20Kw)
 端子8mm/カムロック小 (E1015)
 音響：1相3線 105V/210V 100A (20Kw)
 端子8mm/カムロック小 (E1015)
 照明-1：3相4線 105V/186V 400A (120Kw)
 端子12mm/カムロック (E1016)
 照明-2：3相4線 105V/186V 200A (60Kw)
 端子10mm/カムロック (E1016)
 G線端子8mm

③ HLT-1-3
 音響：1相3線 105V/210V 200A (40Kw)
 端子8mm
 C型100V/60A×1・30A×2
 ※ ②音響と分岐している為、
 合計45Kwまでにする
 催事：1相3線 105V/210V 150A (30Kw)
 端子8mm
 C型100V/60A×1・30A×2
 G線端子8mm

⑦ HPLT-2-1
 動力：3相3線 210V 100A (20Kw)
 端子8mm/カムロック小 (E1015)
 催事：1相3線 105V/210V 60A (10Kw)
 端子8mm/カムロック小 (E1015)
 G線端子10mm

⑥ イベント盤 (H-L-25)
 音響：1相3線 105V/210V 100A (20Kw)
 端子8mm/カムロック小 (E1015)
 G線端子10mm 単独電源

④ HPT-1-1
 動力：3相3線 210V 125A (20Kw)
 端子8mm
 G線端子8mm

⑧ HLT2-1
 照明：3相4線 105V/186V 200A (60Kw)
 端子10mm/カムロック (E1016)
 C型100V/60A×1・30A×2
 G線端子8mm

⑤ HPT-1-2
 動力：3相3線 210V 75A (10Kw)
 端子8mm/カムロック小 (E1015)

⑤ HLT-1-2
 音響：1相3線 105V/210V 50A (10Kw)
 端子8mm/カムロック小 (E1015)
 C型100V/60A×1・30A×2
 催事：1相3線 105V/210V 200A (40Kw)
 端子8mm
 C型100V/60A×1・30A×2
 G線端子8mm

② HLT-1-4
 音響：1相3線 105V/210V 200A (40Kw)
 端子8mm
 C型100V/60A×2
 ※ ③音響と分岐している為、
 合計45Kwまでにする
 催事：1相3線 105V/210V 150A (30Kw)
 端子8mm
 C型100V/60A×2
 G線端子8mm