



HPLT-1-5

① 動力：3相3線 210V 100A (40Kw)
端子8mm/カムロック小 (E1015)

音響：1相3線 210/105V 100A (20Kw)
端子8mm/カムロック小 (E1015)

照明-1：3相4線 186/105V 400A (120Kw)
端子12mm/カムロック (E1016)

照明-2：3相4線 186/105V 200A (60Kw)
端子10mm/カムロック (E1016)

G線端子8mm

HLT-1-3

③ 音響：1相3線 210/105V 200A (40Kw)
端子8mm

C型100V/60A×1・30A×2

※ ②音響と分岐している為、
合計45Kwまでにすること

催事：1相3線 210/105V 150A (30Kw)
端子8mm

C型100V/60A×1・30A×2

G線端子8mm

調整室

⑦ HPLT-2-1

⑦ 動力：3相3線 210V 100A (30Kw)
端子8mm/カムロック小 (E1015)

催事：1相3線 210/105V 50A (10Kw)
端子8mm/カムロック小 (E1015)

G線端子10mm

キャットウォーク

⑥ イベント盤 (H-L-25)

⑥ 音響：1相3線 210/105V 100A (20Kw)
端子8mm/カムロック小 (E1015)

G線端子10mm 単独電源

HPT-1-2

④ 動力：3相3線 210V 125A (20Kw)
端子8mm

G線端子8mm

上手GAL

⑧ HLT2-1

⑧ 照明：3相4線 186/105V 200A (60Kw)
端子8mm/カムロック (E1016)

C型100V/60A×1・30A×2

G線端子8mm

HPT-1-2

⑤ 動力：3相3線 210V 100A (40Kw)
端子8mm/カムロック小 (E1015)

HLT-1-2

⑤ 音響：1相3線 210/105V 50A (10Kw)
端子8mm/カムロック小 (E1015)

C型100V/60A×1・30A×2

催事：1相3線 210/105V 200A (40Kw)
端子8mm

C型100V/60A×1・30A×2

G線端子8mm

HLT-1-4

② 音響：1相3線 210/105V 200A (40Kw)
端子8mm/カムロック小 (E1015)

C型100V/60A×2

※ ③音響と分岐している為、
合計45Kwまでにすること

催事：1相3線 210/105V 150A (30Kw)
端子8mm

C型100V/60A×2

G線端子8mm